

185182300300

Sensor de movimento e presença 10 A



Descrição técnica:

Detetor de movimento e presença, De movimento e presença, 1 Comuta uma fase 1 NA, 10 A, Programação: Standard, Versão do contato: Contato seco, Tipo de fonte AC, tensão de alimentação nominal 230 V, campo de funcionamento - de 96 para 253 V, potência nominal 1.5 VA, temperatura ambiente de -10 para +50 °C

Esta imagem é apenas para fins ilustrativos e portanto, pode não representar o código exato do produto. códigos. As cores podem variar

[IR PARA A PÁGINA DO PRODUTO](#)

Características técnicas:

Configurações dos contatos:	1 NA
Corrente nominal nos contatos:	10
Descrição comercial:	Sensor de movimento e presença com terminais push-in adequado para instalação interna. O Tipo 18.51 possui uma grande área de detecção (até 64m2) é possível detectar tanto a presença em áreas com baixa atividade dos ocupantes ou também em áreas de muito movimento e atividades. A instalação pode ser em parede ou embutido sendo particularmente rápida graças à ligação do cabo com terminais push-in.
Dimensional:	84x35.1x84 mm
Grau de proteção:	IP 40
Programação via App:	NA
Tensão nominal contatos:	250 V AC
Tipo de alimentação:	Tipo de fuente AC
Tipo de instalações:	De movimento e presença
Homologações/certificações (dependendo do código):	

As informações, os detalhes técnicos, os dados e os recursos contidos neste documento estão sujeitos a alterações ou modificações a qualquer momento. Ele serve apenas para fins informativos e não constitui a base de um contrato.

Precisa de mais informações?

[Contatar nossa equipe de vendas](#) [Encontrar um revendedor](#)