

189182300042

Sensor de movimento e presença 10 A



Esta imagem é apenas para fins ilustrativos e portanto, pode não representar o código exato do produto. código. As cores podem variar

Descrição técnica:

Detetor de movimento, De movimento com montagem em parede, 1 Comuta uma fase 1 NA, Programação: Standard, Versão do contato: Contatos conectados à tensão de alimentação, Versão especial: Ligação de botão pulsador, cor cinza antracite, Tipo de fuente AC, tensão de alimentação nominal 230 V, campo de funcionamento - de 184 para 253 V, potência nominal 14 VA, temperatura ambiente de -10 para +50 °C

[IR PARA A PÁGINA DO PRODUTO](#)

Características técnicas:

Descrição comercial:	Sensor de movimento de embutir caracterizado por pequenas dimensões que o tornam perfeito para integração com os sistemas civis mais populares. Design ultraplano adaptável a qualquer ambiente. Disponível em duas cores: Branco Gelo e Cinza Antracite. Tensão de alimentação: 230 V AC (50/60)Hz. Botão externo para forçar estado de saída. Ajuste da luz para intervenção do sensor: de 5 a 500 lux. Ajuste do atraso de desligamento: de 10 segundos a 20 minutos
Dimensional:	22.5x42x45.5 mm
Grau de proteção:	IP 20
Programação via App:	NA
Tensão nominal contatos:	230 V
Tipo de alimentação:	Tipo de fuente AC
Tipo de instalações:	De movimento com montagem em parede
Homologações/certificações (dependendo do código):	

As informações, os detalhes técnicos, os dados e os recursos contidos neste documento estão sujeitos a alterações ou modificações a qualquer momento. Ele serve apenas para fins informativos e não constitui a base de um contrato.

Precisa de mais informações?

[Contatar nossa equipe de vendas](#) [Encontrar um revendedor](#)